


Wandtaster – 6-fach

Artikel-Nr.: 142308A0



Produkteigenschaften

- Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit drei frei konfigurierbaren Tastenpaaren zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten
- Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs
- Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß folgender Hersteller: Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	50 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	Ohne Rahmen: 55 x 55 x 20 mm Mit Rahmen: 86 x 86 x 22 mm
Gewicht	95 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

Logistische Daten

Artikelnummer	142308A0
EAN-Code	4047976423088
Kurzbezeichnung	HmIP-WRC6
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	182,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Wandtaster – 6-fach
Wechselrahmen
Montageplatte
Doppelseitige Klebestreifen (2x)
Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung