

A

**Pylontech Powercube /
SCO500**

**Anschlusskabelsatz
Sofarsolar Hybridwechselrichter 3PH
zu Pylontech Powercube
(WSTEFASHYPC2M506)**

**Sofarsolar
Hybridwechselrichter 3PH**

SLPPA16BSO
(rs124-3962)

Kabel H1Z2Z2-K 6rt
1000V / 6qmm
(so0156646)

Batteriestecker Positiv
sf020.00200036-1

Buchsenkontakt
sf020.00200043-1



Mit Quetschverbinder
Klauke 1652/L
(so0301748)

L = 2,5m



B

B

C

C

SLPPA16BSB
(rs124-3963)

Kabel H1Z2Z2-K 6sw
1000V / 6qmm
(so0146336)

Batteriestecker Negativ
sf020.00200038-1

Stiftkontakt
sf020.00200041-1



L = 2,5m




D

D

E

E



CAN-H = Pin 4
CAN-L = Pin 5

BMS Communications cable
sf021.00000496-0

CAN-H → Pin 7

CAN-L → Pin 8

COM

F

F

	DATEINAME	Version
	INSTALLATION 3 PHASEN HYBRIDWECHSELRICHTER.VSD	
	ERSTELLT VON	KOMPLETTER PFAD
Karl Sauter	N:\PROJEKTE\SOFARSOLAR\HYD 5K_20KTL_3_PHASEN\INSTALLATION 3 PHASEN HYBRIDWECHSELRICHTER.VSD	
		DATUM
		23.11.2022

Anschlusskabelsatz Sofarsolar Hybridwechselrichter 3PH zu Pylontech Force H (WSTEFASHYPPF2M506)

Pylontech Force H

**Sofarsolar
Hybridwechselrichter 3PH**

Batteriestecker Positiv
MC4 / PV-KBT-4--6.0

Batteriestecker Positiv
sf020.00200036-1

Buchsenkontakt
sf020.00200043-1

Kabel H1Z2Z2-K 6rt
1000V / 6qmm
(so0156646)

L = 2,5m

Batteriestecker Negativ
MC4 / PV-KST-4--6.0


Batteriestecker Negativ
sf020.00200038-1

Stiftkontakt
sf020.00200041-1

Kabel H1Z2Z2-K 6sw
1000V / 6qmm
(so0146336)

L = 2,5m

BMS Communications cable
sf021.00000496-0



CAN-H = Pin 4
CAN-L = Pin 5

CAN-H → Pin 7

CAN-L → Pin 8

COM

EFFEKTA Stromversorgungen	DATEINAME	Version
	INSTALLATION 3 PHASEN HYBRIDWECHSELRICHTER.VSD	V 1.1
	ERSTELLT VON	Seite 1 von 1
Karl Sauter	KOMPLETTER PFAD N:\PROJEKTE\SOFARSOLAR\HYD 5K_20KTL_3_PHASEN\INSTALLATION 3 PHASEN HYBRIDWECHSELRICHTER.VSD	DATUM
		23.11.2022

