

PRODUKTDATENBLATT

Busch-Universal-Relais-Einsatz



Artikelnummer	120120332
Hersteller Typ	6401 U-102
EAN	4011395991299
Hersteller Name	BUSCH-JAEGER
Hersteller Artikelnummer	2CKA006401A0048
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	AT
Gewicht	0,07500 kg

3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter 180 UP Sensor für Allwetter 44 6800-3x-102C. Für Busch-Wächter Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Ferncontrol IR Bedienelement 6067-xxx-10x. Für Bedienelement mit Glühlampe 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Technische Merkmale

Zusammenstellung	Bedienelement
Ausführung	Relais
Lastart	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Ja

Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Frequenz	50..50 Hz
Bemessungsstrom	10 A
Schaltleistung	0..2300 W
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose	32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein