

PRODUKTDATENBLATT

FI-Schalter 4P 40A 100mA S/A-VS



Artikelnummer	120120434
Hersteller Typ	CNA440D
EAN	3250611610281
Hersteller Name	HAGER
Hersteller Artikelnummer	CNA440D
Zolltarifnummer	85363030
Ursprungsland	AT
Gewicht	0,37300 kg

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 100mA Typ S selektiv. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Selektiv zu nachgeschalteten Geräten mit einem kleineren Bemessungsfehlerstrom. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit ÖVE und VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Vorsicherung: 40A entsprechend OVE E 8101: 2019 bzw. Begrenzung des Betriebsstroms durch nachgelagerte Sicherungen.

Technische Merkmale

Polzahl	4
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	40 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Verlustleistung	7.2 W
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	A

Selektiver-Typ	Ja
Kurzzeitverzögerter Typ	Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	6 kA
Stoßstromfestigkeit	5 kA
Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja
Frequenz	50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25..40 °C
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1..16 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1..25 mm ²
RAL-Nummer (ähnlich)	7005
Explosionsschutz	Nein