

# PRODUKTDATENBLATT

## Universal-Relais-Einsatz



Artikelnummer	120649129
Hersteller Typ	6440/01 U
EAN	4011395274033
Hersteller Name	BUSCH-JAEGER
Hersteller Artikelnummer	2CKA006400A0084
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE
Gewicht	0,12200 kg

3-Leiter-Anschluss-technik (Neutralleiter erforderlich). Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen. Für Busch-Komfortschalter® Bedienelement 6815.-101. Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102. Kombinierbar mit Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.

## Technische Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Relais
Lastart	universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

<b>Werkstoffgüte</b>	sonstige
<b>Oberflächenschutz</b>	unbehandelt
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	9005
<b>Transparent</b>	Nein
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Frequenz</b>	50..60 Hz
<b>Bemessungsstrom</b>	10 A
<b>Schaltleistung</b>	0..2300 W
<b>Verlustleistung</b>	0.3 W
<b>Anzahl der Kanäle</b>	1
<b>Befestigungsart</b>	Krallen-/Schraubbefestigung
<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	32 mm
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	Nein
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein