


BERKER .net Universal-Schalteinsatz 1fach Up
Art. Nr. 85121100

- Betriebsspannung: 230 V AC
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 – 70 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 13 – 80 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 – 400 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Montageart: Up

50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Werkstoff	sonstige
Montageart	Unterputz	Werkstoffgüte	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein	Transparent	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja	Nennspannung	230 V
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Kanalzahl	1
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Verwendbar mit Funktaste	Ja	Produktgruppe	Einsatz
Ausführung	eckiger Tragring	EAN	4011334375944
Verwendbar mit IR-Taste	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx