

PRODUKTDATENBLATT

Jalousiesteuerungs-Einsatz



Artikelnummer	120315835
Hersteller Typ	MEG5165-0000
EAN	4042811164645
Hersteller Name	MERTEN
Hersteller Artikelnummer	MEG5165-0000
Zolltarifnummer	85365080
Ursprungsland	LV
Gewicht	0,10200 kg

Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalterxx Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Lamellenverstellung bei Jalousien. Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingängexx Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt). Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300, System Design MEG5110-60xx Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300, System Design MEG5120-60xx. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300, System Design MEG5111-60xx Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300, System Design MEG5121-60xx Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300, System Design MEG5113-60xx Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03xx, System Design MEG5123-60xx Drehregler-Modul System M MEG5252-03xx/-04xx. Zeitschaltuhr-Modul Standard System M MEG5754-03xx/-04xx Zeitschaltuhr-Modul System M MEG5755-03xx/-04xx, System Design MEG5755-60xx. Sender: Nebenstelle Plus, 1fach System M MEG5119-0300, System Design MEG5119-60xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300, System Design MEG5129-60xx Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Helligkeitssensor-Schnittstelle UP MTN5195-01xx Zubehör: PlusLink Verteiler (3 Phasen) MEG5130-0001. PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000.

Technische Merkmale

Zusammenstellung	Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss	Ja
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Nein
Aussperrsicherung	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	sonstige
Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	1000 W
Nennspannung	230 V
Frequenz	50..60 Hz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose	46 mm