

# PRODUKTDATENBLATT

Schütz 4kW 3~400V 380-415V 50Hz 415-440V 60Hz



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer            | 120319409       |
| Hersteller Typ           | K3-10ND10 400   |
| EAN                      | 9005738225221   |
| Hersteller Name          | BENEDIKT&JAEGER |
| Hersteller Artikelnummer | K3-10ND10 400   |
| Zolltarifnummer          | 85364900        |
| Ursprungsland            | AT              |
| Gewicht                  | 0,22000 kg      |

Schütz 4kW 3~400V 3-polig, 1S, 380-415V 50Hz 415-440V 60Hz, Hilfskontakte elektroniktauglich - Prüfwerte 17V= 5mA, Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C, kompakteste Baugrößen bei maximaler Performance!

## Technische Merkmale

|   |                  |
|---|------------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 50 Hz | 400..400 V       |
| Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei AC 60 Hz | 0..0 V           |
| Bemessungssteuerspeisespannung $U_s$ bei DC       | 0..0 V           |
| Spannungsart zur Betätigung                       | AC               |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte               | 0                |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte            | 3                |
| Anschlussart Hauptstromkreis                      | Schraubanschluss |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei AC-1, 400 V     | 25 A             |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei AC-3, 400 V     | 10 A             |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V        | 4 kW             |
| Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ bei AC-4, 400 V     | 10 A             |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V        | 4 kW             |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer            | 1                |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0    |
| Geeignet für Reiheneinbau           | Nein |

Sonepar