


PRODUKTDATENBLATT

Smoove 1 IN io Black Shine+2Bef.pl



Artikelnummer	120457396
Hersteller Typ	1811094
EAN	3660849506087
Hersteller Name	SOMFY
Hersteller Artikelnummer	1811094
Zolltarifnummer	85269200
Ursprungsland	TN
Gewicht	0,05500 kg

Funkwandsender mit sensitiven Berührungstasten zur Ansteuerung von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe bedient werden. - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung - my-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung - Drahtlos / batteriebetrieben Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Passender Adapterrahmen bitte separat bestellen. Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR2430) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 868,95 MHz Maße (BxHxT): 50 x 50 x 10 mm

Technische Merkmale

Funkfrequenz	433.42 MHz
Rollingcode-System	Ja
Reichweite	20 m
Mit Funkhandsender	Ja
Funktaster unter Putz	Nein
Funktaster auf Putz	Ja

Mit Funkcodiergerät	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tastatur-Schutzabdeckung	Nein
Stromversorgung	Batterie